

## POKER-350A

Mixer-Amplificatore a 4 zone da 350W con lettore DAB+

### POKER-350A - Potenza, Flessibilità e Controllo Totale delle Zone

Scopri POKER-350A, il potente **mixer amplificatore da 350W a 4 zone**, progettato per installazioni audio multiambiente professionali dove prestazioni e affidabilità non possono mancare.

Con **4 uscite indipendenti a 70/100V**, ciascuna dotata di **attenuatore dedicato a 5 posizioni più Off**, avrai il massimo controllo su ogni area. Hai bisogno di rapidità? Usa i pulsanti Zone ON/OFF o ALL per gestire la copertura in un attimo.

Gestisci voce e musica con precisione grazie a **3 ingressi Mic/Line**, mentre la **priorità su Mic 1 con voice-over regolabile** assicura che gli annunci siano sempre chiari.

Aggiungi flessibilità con **2 ingressi per stazioni di chiamata** e piena compatibilità con il microfono paging HMX-MIC.

Sul fronte multimediale, POKER-350A è un vero all-in-one: **radio digitale DAB+, sintonizzatore FM, USB, AUX e streaming Bluetooth®**—tutto integrato. In più, con ingresso stereo AUX, uscita stereo preamp e uscita rec, l'integrazione con apparecchi esterni è immediata.

Progettato per le esigenze reali delle installazioni, il POKER-350A include anche la funzione standby per risparmiare energia senza compromettere la prontezza operativa.

Che si tratti di hotel, negozi, uffici o spazi pubblici multi-zona, **POKER-350A offre audio cristallino, gestione flessibile delle zone e un'affidabilità a prova di professionista—tutto in un unico sistema.**



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Amplificatore di potenza da 350W

---

4 zone con uscite di zona 70/100 V

---

Attenuatori di zona con 5 posizioni + Off

---

Pulsanti Zone ON/OFF e ALL

---

3 ingressi Mic/Line

---

Lettore DAB+, USB, FM, AUX, Bluetooth

---

Priorità sul microfono 1 con voice over regolabile

---

2 ingressi per base microfonica

---

Compatibile con base HMX-MIC

---

Ingresso Aux stereo, preamplificatore stereo e uscite di registrazione

---

Funzione standby

---

## Specifications

<b>Alimentazione</b>	CA 230 V-50 Hz (IEC)
<b>Fusibile</b>	T5AL 250 V
<b>Potenza d'uscita</b>	360 W RMS
<b>Struttura dell'amplificatore</b>	Classe AB
<b>Sorgente audio del lettore</b>	USB / AUX / FM / DAB+ / BT
<b>Ingressi</b>	3 × Mic/Linea (XLR/Jack), 1 × AUX (RCA)
<b>Uscita di linea (REC)</b>	RCA
<b>Uscite di zona</b>	Altoparlante
<b>Alimentazione Phantom</b>	ingressi commutabili +48 V 1-3
<b>Ingresso stazione di chiamata</b>	2 × RJ45 (per stazioni di chiamata HMX-MIC opzionali)
<b>Mute</b>	contatti relè +24 V
<b>THD</b>	<0,5% a 1 kHz
<b>Impedenza di ingresso</b>	1 kohm (mic)/10 kohm (linea)
<b>Sensibilità di ingresso</b>	-9 dB (linea), -41 dB (microfono)
<b>SNR</b>	70 dB (linea), 70 dB (microfono)
<b>Versione BT</b>	5.0
<b>Risposta in frequenza</b>	100 Hz - 17 kHz (-3 dB)
<b>Dimensioni prodotto (L x P x A)</b>	433 × 371 × 89 mm (17,04 × 14,6 × 3,5 pollici)
<b>Dimensioni prodotto MAX (L x P x A)</b>	485 × 400 × 97 mm (19,09 × 15,7 × 3,8 pollici)
<b>Peso</b>	9,8 kg (21,6 libbre)
<b>Dimensioni confezione (L x P x A)</b>	545 × 475 × 149 mm (21,4 × 18,7 × 5,8 pollici)
<b>Peso confezione</b>	11,8 kg (26 libbre)